

Технические данные:

Источник питания:	24В постоянного тока	Источник питания шлюза
	Потребление тока	12 мА
	16-18 В постоянного тока	Источник питания DALI s
Интерфейсы:	CAN FT	1
	DALI шина	1
	MicroUSB	1
MicroUSB	Используется для обновления ПО шлюза	
DALI шина	Максимальное количество Балластов на 1 CAN-DALI шлюз	64
Клеммы:	Питание:	1.5 мм ²
	DALI шина:	1.5 мм ²
	CAN FT	CAN FT клеммная колодка 0.8 мм ²
	DALI источник питания	1.5 мм ²
Исполнение:	Материал:	Полиамид
	Цвет:	Серый
	Габариты:	36(Ш)х91(В)х61(Д) мм
Степень защиты:	IP20 в соответствии с EN 60529	
Рабочая температура:	-5°C ... +55°C	
Температура хранения	-20°C ... +70°C	
Масса:	50g	



Внимание

Меры предосторожности

Монтаж и настройка должны проводиться только квалифицированными специалистами. Устройство не должно использоваться в сферах, в которых прямо или косвенно поддерживается жизнь и здоровье человека или животных.

Рекомендации по монтажу

Устройство поставляется в рабочем состоянии. Входящие в состав клеммные колодки и провода могут быть подключены при необходимости.

Электрическое подключение

Устройства сконструированы для работы в слаботочных сетях низкого напряжения (SELV). Заземление устройства не требуется. При включении или выключении источника питания следует избегать скачков напряжения.